RG

Szafa stojąca UNIVERS IP 44/II , (wys. 1950 x szer. 550 x gł. 205) prod. HAGER



SEKCJA NIEREZERWOWANA

Nr pola:	1				0.1	1.	2.	3.	4.	–	5.	6.	7.	8.	–	9	10.	–	11.	–	12.	13.	14.	15.	16.	17.	–	–	–	18.	19.	20.	21.	–			22.	23.	24.	25.
Ilość sztuk:					1	4	5	3	4	–	4	4	2	2	–	1	1	–	4	–	12	10	10	6	4	16	–	–	–	11	5	1	4	–			11	11	1	1
Moc Pi (kW):	59,0				2,8	0,8	1,0	0,6	0,8	–	0,8	0,8	0,4	~2,4	–	~5,0	6,0	–	~0,8	–	0,65	0,43	0,43	0,37	0,16	~0,05	–	–	–	~0,09	~0,07	0,3	0,22	–			11,0	11,0	6,0	6,0
Nazwa pola:	Zasilanie rozdzielnicy z szafki SMG	Miejscowe połączenia wyrównawcze	Ochrona przeciwporażeniowa	Sygnalizacja obecności napięcia zasilającego	Rozdzielnica kotłowni RK	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.1 i 1.9)	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.8)	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.8)	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.6 i 1.7)	Rezerwa	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.4 i 1.5)	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.2 i 1.3)	Gniazda ogólne 230 V (Pom. nr.: 1.11 i 1.13)	Suszarki do rąk (Pom. nr.: 1.11 i 1.13)	Rezerwa	Kuchenka elektryczna (Pom. nr.: 1.8)	Zestaw gniazd (Pom. nr.: 1.9)	Rezerwa	Gniazda 230 V "DATA"	Rezerwa	Oświetlenie ogólne (Pom. nr.: 1.8, 1.9)	Oświetlenie ogólne (Pom. nr.: 1.6, 1.7)	Oświetlenie ogólne (Pom. nr.: 1.4, 1.5)	Oświetlenie ogólne (Pom. nr.: 1.1, 1.2, 1.3)	Oświetlenie ogólne (Pom. nr.: 1.11, 1.12, 1.13)	Oprawy awaryjne LED'owe Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (oprawy w stylu owalnym)	Rezerwa	Czujnik zewnętrzny wyłącznika zmierzchowego	Sterowanie oświetleniem nocnym/ dekoracyjnym na elewacji budynku	Oświetlenie nocne/dekoracyjne elewacji budynku	Oświetlenie elewacji zewnętrznej	Oświetlenie logo, oświetlenie banerów inf.	Słupy oświetleniowe S1.1–S1.4			Maszty oświetleniowe S2.1–S2.3	Maszty oświetleniowe S3.1–S3.3	Zestaw gniazd w złączu kablowym	Zestaw gniazd w złączu kablowym

UKŁAD PRACY INSTALACJI: TN–S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA

Przyjęto aparaty prod. HAGER

Oznaczenia:

WZ – Wyłączniki zmierzchowe z czujnikiem zewnętrznym F&F AZ-112 PLUS

Bilans mocy dla RP:

L.p.	Grupa urządzeń:	Pi [kW]	kj grupy	Po [kW]
1.	WLZ	14,8	0,2	3,0
2.	Obwody siłowe	19,4	0,6	11,6
3.	Oświetlenie budynku	2,3	0,8	1,8
4.	Oświetlenie zewnętrzne	22,5	1	22,5
	Razem:	59,0	0,66	38,9

Io(cos=0,93)=60,4 A

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul.GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:784027442

INWESTOR:

GMINA GRODZICZNO
13-324 GRODZICZNO 17A

INWESTYCJA:

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO

ADRES: OBRĘB MROCZNO, DZIAŁKA NR 92/23

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RG

ETAP PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: tech. Tadeusz Majewski	Cłe.35/88 spec. sieci, inst. i urządz. elektr. i elektroen. bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Chochół	ZAP/0161/POOE/05 spec. sieci, inst. i urządz. elektr. i elektroen. bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:	-	

NR RYSUNKU / NR ARKUSZA: **02**

DATA OPRACOWANIA:	SKALA:
Grudzień 2015	-